



Alta eficiencia >87%, puntas actualizadas, nueva conexión más segura



El cargador de batería más versátil

Si has perdido el cargador de tu ordenador portátil y no encuentras el mismo modelo, o si simplemente quieres tener uno de repuesto, Leotec te ofrece la solución perfecta con su Set Cargador Notebook universal, compatible con gran número de marcas y modelos de ordenadores portátiles.

Voltaje automático

Basta con enchufar el cargador a una toma de corriente estandar de 220V y conectar el adaptador correspondiente (incluye 10 distintos) al ordenador.

Su función de auto-voltaje detecta y regula de forma automática la corriente que el ordenador necesita (de 15 a 20v) para que no tengas que seleccionarlo manualmente y eliminando riesgo de errores y posibles sobrecargas.

Set Cargador Notebook

Características:

Adaptador AC Universal para ordenadores portátiles

Adaptable a la mayoría de modelos

Potencia máxima de salida 120W

Voltaje automático

Voltaje de entrada: AC 220V

Voltaje de salida: 12v a 20V

Equipado con un sistema de protección contra sobrecargas, cortocircuitos y altas temperaturas.

Precauciones:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Verifique las especificaciones y tipo de conector de su dispositivo.
- No situar en lugares húmedos ni exponer a altas temperaturas.
- No intente repararlo ni desmontarlo.

Punta Punta	Salida / Saída	Tamaño Tamaño	Imagen Imagen	Compatible / Compatível
M1	15V	6.3*3.0*12mm		Toshiba:15V/3A,15V/4A,15V/5A,15V/6A 15V/8A; NEC: 15V/6A 15V/8A etc.
M2	16V	5.5*2.5*12mm		IBM,Lenovo:16V/3.36A,16V/3.5Ae tc.
M3	16V	6.5*4.4*10mm		Fujitsu:16V/3.36A,16V/3.75A; Sony:16V/3.42A,16V/3.75A,16V/4Ae tc.
M4	18.5V	4.8*1.7*12mm		HP/Compaq:18.5V/1.1A,18.5V/2.7A,18.5V/3.5A, 18.5V/3.8A,18.5V/4.74A,18.5V/4.9A 18.5V/6.5A etc.
M5	19V	5.5*2.5*12mm		Acer:19V/3.42A,19V/4.74A 19V/6.3A; Asus:19V/3.42A,19V/4.74A, Delta:19V/2.64A,19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A,1 9V/6.3A; Gateway:19V/2.64A,19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A; IBM:19V/3.16A,19V/4.2A; NEC:19V/4.74A,19V/6.3A; Toshiba: 19V/1.58,19V/2.1A, 1 9V/3.42A,19V/3.95A,19V/4.74A 19V/6.3A; Hasee:19V/3.42A,19V/4.74A; Lenovo:19V/4.74A, Liteon: 19V/3.16A,19V/3.42A,19V/3.95A,19V/4.74A, 19V/6.3A etc.
M6	19V	5.5*3.0*12mm		Samsung: 19V/2.1A,19V/3.16A,19V/4.74A etc.
M7	19V	5.5*2.1*12mm		Acer :19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A. Liteon :19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A,19V/6.3A. Nec:19V/3.16A 1 9V/6.3Ae tc.
M8	19.5V	6.5*4.4*10mm		Sony:19.5V/2.15A,19.5V/3A,19.5V/3.9A,19.5V/4.1A,19.5V/4.74A, 19.5V/5.13A 1 9.5V/6.15A etc.
M12	18.5V	7.4*5.0*12mm		HP/Compaq: 18.5V/3.5A,18.5V/4.9A,18.5V/6.5A,19V/4.74Ae tc.
M29	19.5V	4.5*3.0*12mm Punta azul		HP Envy: 19.5V/4.62A; 19.5V/2.31Ae tc.

Part Nº :LENCSHOME120



8 436588 882615



3 años de garantía

www.leotec.com

Barcelona
Madrid

93 267 66 04 comercial_bcn@leotec.com
91 455 98 09 comercial_madrid@leotec.com